



ÖZELLİKLER:

Trifaze & Monofaze Eşit Güç Açık Kasa Benzinli Jeneratör



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



Yağ Alarmı

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi.



AVR

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



EQUAL

3-Faz ve 1-Faz arası güç kaybı olmadan geçiş imkanı



Korumalı Şalter

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



Voltmetre

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran



Jikle Sistemi

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem



Çift Elemanlı Hava Filtresi

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi

Jeneratör		Motor		Boy	
Standby Güç	10 kVA	Model	QST 192F	Ağırlık	86 kg
Prime Güç	9 kVA	Maksimum Çıkış Güç	15 hp / 11.1 kW	En	540 mm
Sürekli Çıkış Akımı (A)	39.15 A	Devir	3000 / 3600 d/dk.	Uzunluk	780 mm
Dc Çıkış Akımı (A)	12 V 8.3 A	Soğutma Şekli	Hava Soğutmalı	Yükseklik	580 mm
Motor Çalıştırma Sistemi	Marşlı	Ateşleme Sistemi	TCI		
Nominal Voltaj	220-380 V	Yağ Tipi	10-30 veya 15-40		
Yakıt Tipi	Benzin	Yakıt Deposu Kapasitesi	25 L		
Faz Sayısı	Monofaze & Trifaze Eşit Güç	Bore ve Stroke	92 x 75 mm		
Ses Seviyesi	99 Db	Silindir Hacmi	440 cc		
Sürekli Çalışma Süresi	5.5 Saat	Yağ Kapasitesi	1.1 L		
Nominal Frekans	50 / 60 Hz	Motor Tipi	1-Silindirli, 4-Zamanlı, Benzinli Motor		
Güç Faktörü	1.0 / 0.8				

Sürekli Güç:

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak sabit bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %100 olabilir. Jeneratör aşırı yüklenmemelidir.

Hazırda Bekleme Gücü (Standby Güç):

Değişken bir elektrik gücü dizisi sırasında mevcut olan maksimum güç, belirtilen çalışma koşulları altında, bunun için bir jeneratör set, bir şebeke elektriğinin kesilmesi veya altında yılda 200 saate kadar çalışma için test koşulları altında ortalama %70 yük. Aşırı yüklemeye izin verilmez.

Asal Güç (Prime Güç):

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak değişken bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %70 olmalıdır. Jeneratör %10 aşırı yüklenebilir. 12 saat başına 1 saat.

Eşit Güç:

Kontrol paneli üzerindeki sigorta ile trifaze & monofaze arasında geçiş yapabilir ve güç kaybı olmadan her iki seçimde eşit güçte kullanılabilir. Ürün Sağlığı için faz seçimi yapmadan önce kontağı kapatıp seçim yaparak tekrar ürünü çalıştırarak kullanılmalıdır.