

**ÖZELLİKLER:****Trifaze ve Monofaze Seçmeli Eşit Güç Açık Kasa Benzinli Jeneratör****OHV**

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor

**Yağ Alarmı**

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi.

**AVR**

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü

**Tekerlek Taşıma Sistemi****Korumalı Şalter**

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter

**Voltmetre**

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran

**Jikle Sistemi**

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem

**Çift Elemanlı Hava Filtresi**

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi

**Seçmeli Monofaze & Trifaze**

Mono 220V Ve Trifaze 380V Arasında Geçiş imkanı

Jeneratör		Motor		Boy	
Standby Güç	10 kVA	Model	QST 460	Ağırlık	74 kg
Prime Güç	9 kVA	Maksimum Çıkış Güç	18 hp / 13.3 kW	En	520 mm
Sürekli Çıkış Akımı (A)	39.15 / 38.88 A	Devir	3000 / 3600 d/dk.	Uzunluk	700 mm
Dc Çıkış Akımı (A)	12 V 8.3 A	Soğutma Şekli	Hava Soğutmalı	Yükseklik	570 mm
Motor Çalıştırma Sistemi	Marşlı	Ateşleme Sistemi	TCI		
Nominal Voltaj	220 / 380 V	Yağ Tipi	10-30 veya 15-40		
Yakıt Tipi	Benzin	Yakıt Deposu Kapasitesi	33 L		
Faz Sayısı	Monofaze / Trifaze Eşit Güç	Bore ve Stroke	92 x 69 mm		
Ses Seviyesi	74 Db	Silindir Hacmi	0.460 L		
Sürekli Çalışma Süresi	12 Sa	Yağ Kapasitesi	1.1 L		
Nominal Frekans	50 / 60 Hz	Motor Tipi	1-Silindirli, 4-Zamanlı, Benzinli Motor		
Güç Faktörü	1.0 / 0.8				

Sürekli Güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak sabit bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %100 olabilir. Jeneratör aşırı yüklenmemelidir.

Hazırda Bekleme Gücü

Değişken bir elektrik gücü dizisi sırasında mevcut olan maksimum güç, belirtilen çalışma koşulları altında, bunun için bir jeneratör set, bir şebeke elektriğinin kesilmesi veya altında yılda 200 saate kadar çalışma için test koşulları altında ortalama %70 yük. Aşırı yüklemeye izin verilmez.

Asal Güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak değişken bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %70 olmalıdır. Jeneratör %10 aşırı yüklenebilir. 12 saat başına 1 saat.