



ÖZELLİKLER:

Monofaze Açık Kasa Çift Silindirli Benzinli Jeneratör



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



AVR

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



Tekerlek Taşıma Sistemi



Yağ Alarmi

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi.



Jikle Sistemi

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem



Çift Elemanlı Hava Filtresi

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



Voltmetre

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran

Jeneratör		Motor		Boy	
Standby Güç	20 kVA	Model	QST2V90FE	Ağırlık	215 kg
Prime Güç	18 kVA	Maksimum Çıkış Güç	35 hp / 25.9 kw	En	950 mm
Sürekli Çıkış Akımı (A)	78.3 A	Devir	3000 / 3600 d/dk.	Uzunluk	680 mm
Dc Çıkış Akımı (A)	12 V 8.3 A	Soğutma Şekli	Hava Soğutmalı	Yükseklik	1150 mm
Motor Çalıştırma Sistemi	Marşlı	Ateşleme Sistemi	TCl		
Nominal Voltaj	220 V	Yağ Tipi	10-30 veya 15-40		
Yakıt Tipi	Benzin	Yakıt Deposu Kapasitesi	50 L		
Faz Sayısı	Monofaze	Bore x Stroke	90 x 78.5 mm		
Ses Seviyesi	85 Db	Silindir Hacmi	999 mm		
Sürekli Çalışma Süresi	12 Sa	Yağ Kapasitesi	2.4 L		
Nominal Frekans	50 Hz	Motor Tipi	2-Silindirli, 4-Zamanlı, OHV, Benzinli Motor		
Güç Faktörü	1.0 / 0.8				

Sürekli Güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak sabit bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %100 olabilir. Jeneratör aşırı yüklenmemelidir.

Hazırda Bekleme Gücü

Değişken bir elektrik gücü dizisi sırasında mevcut olan maksimum güç, belirtilen çalışma koşulları altında, bunun için bir jeneratör set, bir şebeke elektriğinin kesilmesi veya altında yılda 200 saate kadar çalışma için test koşulları altında ortalama %70 yük. Aşırı yüklemeye izin verilmez.

Asal Güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak değişken bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %70 olmalıdır. Jeneratör %10 aşırı yüklenabilir. 12 saat başına 1 saat.