



ÖZELLİKLER:

Monofaze Sessiz Tip Dizel Jeneratör



Yağ Alarmı

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi.



AVR

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



Dijital Kontrol Paneli

Dijital kontrol paneli (V, A, Hz, kW, Bat V değerleri kontrol panelinde gösterilir).



Ses Yalıtımlı Koruma Kabinleri

İdeal ses seviyesi ve koruma sağlamak için tasarlanmıştır.



Korumalı Şalter

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



Büyük Boy Yakıt Tank Kapasitesi



Akü

12 V – 36 A



Tekerlek Taşıma Sistemi



ATS Soketi

Jeneratör	Motor	Boy
Standby Güç	10 kVA	Model 195FE
Prime Güç	9 kVA	Ağırlık 185/190 kg
Sürekli Çıkış Akımı (A)	39.15 A	Maksimum Çıkış Güç 13 hp / 9.6 kW
Dc Çıkış Akımı (A)	12V 8.3A	Devir 3000 / 3600 d/dk.
Motor Çalıştırma Sistemi	Marşlı	Soğutma Şekli Hava Soğutmalı
Nominal Voltaj	220 V	Uyarma Modu Kendinden İkazlı, Kömürsüz
Yakıt Tipi	Dizel	Yağ Tipi 10-30 veya 15-40
Faz Sayısı	Monofaze	Yakıt Deposu Kapasitesi 16 L
Ses Seviyesi	78 Db	Bore x Stroke 95 x 75 mm
Sürekli Çalışma Süresi	12 Sa	Silindir Hacmi 0.535 L
Nominal Frekans	50 / 60 Hz	Yağ Kapasitesi 1.65 L
Güç Faktörü	1.0 / 0.8	Motor Tipi 1-Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Dizel Motor

Sürekli Güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak sabit bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %100 olabilir. Jeneratör aşırı yüklenmemelidir

Hazırda Bekleme Gücü

Değişken bir elektrik gücü dizisi sırasında mevcut olan maksimum güç, belirtilen çalışma koşulları altında, bunun için bir jeneratör set, bir şebeke elektriğinin kesilmesi veya altında yılda 200 saate kadar çalışma için test koşulları altında ortalama %70 yük. Aşırı yüklemeye izin verilmez.

Asal Güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak değişken bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %70 olmalıdır. Jeneratör %10 aşırı yüklenebilir. 12 saat başına 1 saat.