



ÖZELLİKLER:

Monofaze Sessiz Tip İpli Benzinli İnverter Jeneratör



USB

Kumanda paneli üzerinde USB Tip-A ve Tip-C soket girişleri.



Yağ Alarmı

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi.



Sessiz Kasa

Süper sessiz ve kolay taşınabilir tip kasa.



Korumalı Şalter

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter.



Voltmetre

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren dijital kadran.



İnverter Sistem

Yük ihtiyacına göre motor devrini ayarlayarak yakıt tüketimini en ekonomik seviyede tüketir.

Jeneratör		Motor		Ölçü	
Standby Güç	4.75 kVA / 3.8 KW	Model	QST 165Fi/P-2	Ağırlık	23 kg
Prime Güç	4.37 kVA / 3.5 KW	Silindir Hacimi	149 cc	En	330 mm
Sürekli Çıkış Akımı (A)	19 A	Devir min-max.	3200-5000 d/dk.	Uzunluk	545 mm
Motor Çalıştırma Sistemi	İpli	Soğutma Şekli	Hava & Yağ Soğutmalı	Yükseklik	485 mm
Nominal Voltaj	220 V	Yağ Tipi	10-30 veya 15-40		
Yakıt Tipi	Benzin	Bore Ve Stroke	65 x 45 mm		
Faz Sayısı	Monofaze	Yağ Kapasitesi	0.6 L		
Ses Seviyesi	65 Db	Yakıt Deposu Kapasitesi	4 L		
Nominal Frekans	50 Hz	%100 Yükte Sürekli Çalışma Süresi	1.8 Saat		
Güç Faktörü	1.0 / 0.8	%100 Yükte Yakıt Tüketimi	1.6 L / Saat		

Sürekli Güç:

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak sabit bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %100 olabilir. Jeneratör aşırı yüklenmemelidir.

Hazırda Bekleme Gücü (Standby Güç):

Değişken bir elektrik gücü dizisi sırasında mevcut olan maksimum güç, belirtilen çalışma koşulları altında, bunun için bir jeneratör set, bir şebeke elektriğinin kesilmesi veya altında yılda 200 saate kadar çalışma için test koşulları altında ortalama %70 yük. Aşırı yüklemeye izin verilmez.

Asal Güç (Prime Güç):

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak değişken bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %70 olmalıdır. Jeneratör %10 aşırı yüklenebilir. 12 saat başına 1 saat.