



## ÖZELLİKLER:

### Monofaze Sessiz Tip Marşlı Benzinli İnverter Jeneratör



#### USB

Kumanda paneli üzerinde USB Tip-A ve Tip-C soket girişleri.



#### Yağ Alarmı

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi.



#### Sessiz Kasa

Süper sessiz ve kolay taşınabilir tip kasa.



#### Korumalı Şalter

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter.



#### Voltmetre

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren dijital kadran.



#### İnverter Sistem

Yük ihtiyacına göre motor devrini ayarlayarak yakıt tüketimini en ekonomik seviyede tüketir.

| Jeneratör                |                   | Motor                             |                      | Ölçü      |         |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| Standby Güç              | 8 kVA / 6.4 KW    | Model                             | QST 173Fi/P          | Ağırlık   | 42.5 kg |
| Prime Güç                | 7.25 kVA / 5.8 KW | Silindir Hacimi                   | 255 cc               | En        | 450 mm  |
| Sürekli Çıkış Akımı (A)  | 31.5 A            | Devir min-max.                    | 3300-5000 d/dk.      | Uzunluk   | 645 mm  |
| Motor Çalıştırma Sistemi | Marşlı            | Soğutma Şekli                     | Hava & Yağ Soğutmalı | Yükseklik | 610 mm  |
| Nominal Voltaj           | 220 V             | Yağ Tipi                          | 10-30 veya 15-40     |           |         |
| Yakıt Tipi               | Benzin            | Bore Ve Stroke                    | 73 x 61 mm           |           |         |
| Faz Sayısı               | Monofaze          | Yağ Kapasitesi                    | 0.8 L                |           |         |
| Ses Seviyesi             | 69 Db             | Yakıt Deposu Kapasitesi           | 11 L                 |           |         |
| Nominal Frekans          | 50 Hz             | %100 Yükte Sürekli Çalışma Süresi | 3 Saat               |           |         |
| Güç Faktörü              | 1.0 / 0.8         | %100 Yükte Yakıt Tüketimi         | 2.7 L / Saat         |           |         |

#### Sürekli Güç:

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak sabit bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %100 olabilir. Jeneratör aşırı yüklenmemelidir.

#### Hazırda Bekleme Gücü (Standby Güç):

Değişken bir elektrik gücü dizisi sırasında mevcut olan maksimum güç, belirtilen çalışma koşulları altında, bunun için bir jeneratör set, bir şebeke elektriğinin kesilmesi veya altında yılda 200 saate kadar çalışma için test koşulları altında ortalama %70 yük. Aşırı yüklemeye izin verilmez.

#### Asal Güç (Prime Güç):

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak değişken bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %70 olmalıdır. Jeneratör %10 aşırı yüklenebilir. 12 saat başına 1 saat.