



ÖZELLİKLER:

Portatif Monofaze, 8,5 Kva, Açık Kasa Dizel Jeneratör, SINCRO Alternator



Yağ Alarmı

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi.



Akü

12 V – 36 A



AVR

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



Tekerlek Taşıma Sistemi

Jeneratör Seti		Motor		Boy	
Standby	6.8 kW /8.5 kVA	Model	QST 192FE	Ağırlık	100 kg
Prime	6 kW /7.6 kVA	Maksimum Çıkış Güç	15 hp /7.8 kW	En	675 mm
Çıkış Akımı (A)	69.6 / 34.8 A	Devir	3000 / 3600 d/dk.	Uzunluk	510 mm
Dc Çıkış Akımı (A)	12V 8.3A	Soğutma Şekli	Hava Soğutmalı	Yükseklik	490 mm
Motor Çalıştırma Sistemi	Marşlı	Yağ Tipi	10W-30 or 15W-40		
Nominal Voltaj	115 / 230 (V)	Yakıt Deposu Kapasitesi	16 L		
Yakıt Tipi	Dizel	Bore ve Stroke	92x75 mm		
Faz Sayısı	Monofaze	Silindir Hacmi	0.498 L		
Ses Seviyesi	74 Db(A)	Yağ Kapasitesi	1.65 L		
Sürekli Çalışma Süresi	13 Sa	Motor Tipi	1 silindirli, 4-zamanlı, direkt enjeksiyon,Dizel Motor		
Nominal Frekans	50 / 60 Hz				
Güç Faktörü	1				

Sürekli Güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak sabit bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %100 olabilir. Jeneratör aşırı yüklenmemelidir

Hazırda bekleme gücü

Değişken bir elektrik gücü dizisi sırasında mevcut olan maksimum güç, belirtilen çalışma koşulları altında, bunun için bir jeneratör set, bir şebeke elektriğinin kesilmesi veya altında yılda 200 saate kadar çalışma için test koşulları altında ortalama %70 yük. Aşırı yüklemeye izin verilmez.

Asal güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak değişken bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %70 olmalıdır. Jeneratör %10 aşırı yüklenebilir. 12 saat başına 1 saat.